



ZÜNDMASCHINEN UND ZÜNDMASCHINENPRÜFGERÄTE

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Zündmaschinen und Zündmaschinenprüfgeräte. Wenn Sie nähere Informationen zu den einzelnen Produkten benötigen, können Sie uns gerne kontaktieren.



Art.-Nr. 1.001.349
Zündmaschine Pocket Blaster EBM05

Zugelassene Schusszahl:
Zündertyp U: 20 Stück (90 Ohm)
Zündertyp HU: 4 Stück (3 Ohm)

KONDENSATORZÜNDMASCHINEN ÜBERSICHTSTABELLE nicht schlagwettersicher

| Typ | | 815 | 818 | 861 | 922/3000 | 932/3000 | 944/3 | | 888/2500/2 | |
|--|----------------------------|-----------------|------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| Zündspannung | V | 450 | 1000 | 1420 | 3000 | 3000 | 3000 | | 2500 | |
| Kapazität des Schießkondensators | µF | 16 | 10 | 100 | 40 | 80 | 2x80=160 | | 480 | |
| Energieinhalt | Joule = Ws | 1,6 | 5 | 100 | 180 | 360 | 2x360=720 | | 1500 | |
| Gewicht | kg | 1,9 | 2 | 9 | 16 | 21 | 30 | | 60 | |
| Masse | Länge mm | 122 | 122 | 240 | 370 | 500 | 300 | | 500 | |
| | Breite mm | 80 | 80 | 150 | 180 | 180 | 310 | | 350 | |
| | Höhe mm | 158 | 158 | 270 | 270 | 270 | 350 | | 400 | |
| Brückenzünder A 3m-CU Draht Schießleitungswiderstand 10 Ω (4 mWS/Ω) | in Serienschaltung | Schusszahl | 100 | 200 | 500 | 800 | 1070 | 1070 | 2140 | 900 |
| | | Grenzwiderstand | 260 | 510 | 1260 | 2010 | 2510 | 2510 | | 2260 |
| | in Serienparallelschaltung | Schusszahl | | | 10x180 1800 | 20x220 4400 | 25x360 9000 | 20x440 8800 | 17600 | 40x400 16000 |
| Brückenzünder U 3m FE 3,5 Ω Schießleitungswiderstand bei Serienschaltung 10 Ω, bei Serienparallelschaltung 10 Ω (20 mWS) | in Serienschaltung | Schusszahl | 30 | 100 | 320 | 600 | 750 | 750 | 1500 | 640 |
| | | Grenzwiderstand | 55 | 195 | 580 | 1070 | 1250 | 1250 | | 1140 |
| | in Serienparallelschaltung | Schusszahl | | | 5x150 750 | 10x200 2000 | 10x400 4000 | 10x400 4000 | 8000 | 20x380 7600 |
| Brückenzünder HU 3m CU-Draht (0,5 Ω) Schießleitungswiderstand 5 Ω 3300 mWS/Ω | in Serienschaltung | Schusszahl | | | 40 | 90 | 160 | 150 | 300 | 140 |
| | | Grenzwiderstand | | | 25 | 50 | 85 | 80 | | 75 |
| | in Serienparallelschaltung | Schusszahl | | | | | | | | |
| Betätigung | | Drehgriff | | Kurbel | | | | | | |



Art.-Nr. 300.633
Zündmaschine Type 818



Art.-Nr. 300.319
Zündmaschine Type 861



Art.-Nr. 300.585
Zündmaschine Type 922/3000



Art. Nr. 300.509, 300.178, 300.509
Zündmaschinenprüfgerät Solus

Für Kondensator-Zündmaschine

Type 812, 815, 818, 840 – nicht schlagwettersicher
Type 804, 806, 808T, 844T – schlagwettersicher

Außenmaße des Anzeigerätes: 88x35x64 mm
Gewicht: 0,25 kg



Art. Nr. 300.322, 300.704

Zündmaschinenprüfgerät Solus

Für Kondensator-Zündmaschine

Type 860T, 862 – nicht schlagwettersicher

Außenmaße des Anzeigerätes: 88x62 mm

Gewicht: 0,40 kg



Art. Nr. 301.369, 300.940

Zündmaschinenprüfgerät Solus

Für Kondensator-Zündmaschine

Type 922, 932/3000, 914, 944/3
nicht schlagwettersicher

Außenmaße des Anzeigerätes: 88x92 mm

Gewicht: 0,80 kg



Art. Nr. 300.180

OHmmeter DIGOHM

- Messbereich: 00.0 – 2000 (1999) Ω
 - Messstrom: max. 4 mA
 - Stromquelle: 1,5 V AA
 - Mögliche Messungen mit einer Batterie 1,5 V Mignon: 10.000 – 20.000
 - Automatisches Ein- und Ausschalten
 - Automatische Auswahl des Messbereiches mit oder ohne Kommastelle, in Abhängigkeit vom Zündkreiswiderstand
 - Automatischer Nullabgleich
 - Wasserdicht, antistatisch und schlagwettersicher
 - Besonders handlich und leicht
 - Maße: 135 x 80 x 22 mm
-