



FOLLETO DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

E★STAR LOGGER 2



E★STAR Logger 2 trae funciones mejoradas de programación y verificación, el Tester E★STAR integrado, así como nuevas posibilidades de comunicación a través de Bluetooth y RFID. Un módulo GPS permite guardar las posiciones del detonador en la memoria del Logger 2. La nueva pantalla a color ofrece la posibilidad de ver más datos en una pantalla y el Logger 2 funciona en temperaturas frías sin demora en la pantalla. El cuerpo del Logger 2 tiene una forma ergonómica, adecuado para personas zurdas o diestras y está equipado con una correa de mano para un agarre seguro. Es resistente a las caídas y cumple con los requisitos de IP 67.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

BENEFICIOS

- Programación directa o escaneo RFID.
- Uso intuitivo.
- Botones grandes adecuados para usar con guantes.
- Equipo trabaja con voltaje 100 % seguro.
- Resistencia al agua.
- Apto para condiciones invernales.
- Incorporado E★STAR Tester para medir fugas durante la programación.
- Medición automática de fugas durante la verificación.
- Alta tolerancia a la fuga de corriente.
- Módulo GPS para registrar la posición de cada detonador programado.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA ESTÁNDAR

Nombre / Modelo	E★STAR Logger 2 / DLG2B-100-G1R1
Peso	900 g / 2 lbs
Tamaño	220 x 110 x 40 mm / 8.66 x 4.33 x 1.57 in
Estuche Protector	Plástico ABS
Batería	Li-Po 5000 mAh, 180 g / 6.38 oz, No reemplazable
Carga	Cargador (100 – 240 V; 50 – 60 Hz) Cargador del carro (11 – 16 V)
Voltaje de Operación	7.5 V
Corriente de Operación	50 mA (programando), 150 mA (verificando)
Rango de Temperatura	De -30 °C hasta +60 °C
Condición de Almacenamiento	De 0 °C hasta +40 °C R.H. máx. 80%
Tiempo de Funcionamiento	10 horas
Capacidad	Máximo 1,600 detonadores por Logger Máximo 100 detonadores en una rama Máximo 99 ramas en un Logger

Póngase en contacto con su representante local de Austin Powder para obtener más información.

Descargo de responsabilidades de garantías y limitaciones de responsabilidades

Cualquier información contenida en este documento se basa en los procedimientos estándar del fabricante en uso en el momento de la publicación. Cualquier especificación, valor de prueba y otros datos son únicamente información preliminar y no están garantizados. Los resultados reales pueden diferir durante el uso en el campo. Ni el fabricante ni el vendedor serán responsables de ninguna pérdida o daño resultante del uso o la confianza en la información aquí establecida.

Es responsabilidad exclusiva del usuario del producto determinar las condiciones seguras para el uso de los productos mencionados en este documento. El uso de cualquier producto por parte de un usuario es bajo su propio riesgo.

En la medida máxima permitida por la ley, el fabricante y el vendedor renuncian específicamente a todas las garantías, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.



AUSTIN POWDER

Nuestra Misión es mejorar el mundo en el que vivimos mediante el uso seguro y responsable de explosivos.